

Anleitung zur Freigabe der Zählpunkte bei der IKB für die EEG.

Sobald du ein Mail bekommen hast, bei der auf die Freigabe beim Netzbetreiber hingewiesen wird, ist diese bei der IKB wie folgt durchzuführen:

Die Freigabe für die Weiterleitung der 15-Minuten-Werte deines Smart-Meters (digitaler Stromzähler) an die EEG wird auf folgender Seite des Netzbetreibers IKB durchgeführt:
<https://direkt.ikb.at/grid/index.php>.

Die Weiterleitung dieser Werte an die EEG ist für die korrekte Abrechnung notwendig.

Melde dich dort mit den entsprechenden Zugangsdaten der IKB an (Punkte 1, 2 und 3).

Hinweis: Die Zugangsdaten unterscheiden sich von jenen, welche du für die Anmeldung bei der EEG verwendet hast. Falls du noch keine Zugangsdaten hast, musst du dich erst registrieren (Punkt A).

The screenshot shows the IKB website interface. At the top, the IKB logo is followed by the tagline "Eins für alle." Below this, there are two main sections: "ICH BIN REGISTRIERT" (I am registered) and "ICH BIN NEU HIER" (I am new here). The "ICH BIN REGISTRIERT" section contains three numbered steps: 1. Username (E-Mail-Adresse) input field, 2. Password input field with a "Passwort vergessen?" link, and 3. A red "LOGIN" button. Below these fields is a note: "mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder". The "ICH BIN NEU HIER" section contains a message: "Die erstmalige Registrierung ist mit einigen wenigen Schritten ab Ihrem Lieferbeginn möglich." followed by a purple letter "A" and a grey "REGISTRIERUNG" button. At the bottom of the page, there is a dark grey footer bar with the text "© IKB, 2024 | IMPRESSUM | DATENSCHUTZ".

Wähle die entsprechende **Anlage** aus (Punkt 4). Gibt es nur eine, ist diese bereits vorausgewählt. Beachte, falls du Erzeuger und Verbraucher bist, dass du die Datenfreigabe für beide Anlagen zustimmen musst.

Gehe im Menü auf "**Datenfreigaben**" (Punkt 5).

Solltest du diesen Punkt noch nicht angezeigt bekommen, ist deine Registrierung bei der EEG noch nicht abgeschlossen. Gehe dazu auf die Seite <https://portal.regenerative.at/userportal> und schließe den Vorgang ab.

The screenshot shows the IKB Netzkundenportal interface. At the top, the IKB logo and the slogan "Eins für alle." are visible. Below the header, there are two tabs: "KundIn auswählen" and "Anlage auswählen". The "Anlage auswählen" tab is active and highlighted with a purple box, showing a selection of "Strom - 24" for "Am Bichl, 6080 Innsbruck". This tab is labeled with a purple "4.". On the left sidebar, the "Datenfreigaben" menu item is highlighted with a purple box and labeled with a purple "5.". The main content area displays a welcome message: "WILLKOMMEN IM IKB-NETZKUNDENPORTAL". Below this, there is a greeting and information about the portal's purpose: "Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, Sie im Netzkundenportal begrüßen zu dürfen! Hier können Sie Ihren persönlichen Stromverbrauch beobachten, analysieren und kostensparend anpassen." It also provides contact information for the IKB customer center: "Bei Fragen zum Netzkundenportal sowie rund um Ihren Smart Meter kontaktieren Sie gerne unser IKB-Kundencenter unter 0800 500 173 oder unter kundenservice@ikb.at. Gerne können Sie auch bei uns in der Salurner Straße 11, 6020 Innsbruck vorbeikommen." and operating hours: "Wir haben Mo. – Do. 8.00 – 17.00 Uhr und Fr. 8.00 – 13.00 Uhr (13.00 – 17.00 Uhr telefonisch) für Sie geöffnet." The footer contains the copyright notice "© IKB, 2024" and links to "IMPRESSUM" and "DATENSCHUTZ".

Klicke pro Zählpunkt auf **"Zustimmen"** (Punkt 6).

Falls du eine Verbraucheranlage hast, wähle anschließend diese Anlage aus und gehe im Menü auf **"Smart-Meter"** (Punkt 7).

IKB Eins für alle.

Anlage auswählen
Strom - 24 - Am Bichl , 6080 Innsbruck

DATENFREIGABEN

HINWEIS:
Bitte beachten Sie, dass das Verändern einer Datenfreigabe ein paar Minuten dauern kann. Erst dann ist der neue Status ersichtlich.

Anfrage:	YL5YDRO6	Zeitraum:	08.11.2024 - 31.12.4000
Zustimmung:	AT0051002024110709053370900000	Status:	Aktiv
Firma:	EEG KW light	Typ:	EnergyCommunityRegistration
Zählpunkt:	AT00510006080000000000000000	Energiegemeinschaft:	EEG_2487032 Am Bichl 23

Logbuch anzeigen ▼

6. **ZUSTIMMEN** **ABLEHNEN**

7. Smart Meter

© IKB, 2024 | IMPRESSUM | DATENSCHUTZ

Ändere die Art der Datenübertragung für jeden Zählpunkt, der in der EEG verwendet werden soll, auf **"Intelligentes Messgerät in der erweiterten Konfiguration/IME (Opt-In-Variante)"** (Punkt 8) und klicke auf **"Ändern"** (Punkt 9). Sollte dieser Modus bereits ausgewählt sein, dann ist bei diesem Zählpunkt nichts mehr zu tun.

Für die Erzeugeranlage ist dies nicht notwendig.

IKB Eins für alle.

Anlage auswählen
Strom - 24 - Am Bichl , 6080 Innsbruck

ZÄHLPUNKT / ZÄHLER AUSWÄHLEN

Bitte wählen Sie einen Smart Meter aus
AT00510006080000000000000000000000 - 1KFM020005

DATENÜBERTRAGUNG

- ☐ Intelligentes Messgerät in der Standard Konfiguration/IMS (Standard-Variante)
- ☒ Intelligentes Messgerät in der erweiterten Konfiguration/IME (Opt-In-Variante) **8.**
- ☐ Digitaler Standardzähler/DSZ (Opt-Out-Variante)

ÄNDERN **9.**

Hinweise:
Die Änderungen können je nach Erreichbarkeit des Zählers längere Zeit in Anspruch nehmen!
Eine neuerliche Änderung der Einstellung ist erst wieder 48 Stunden nach der letzten Änderung möglich.

WIE ERKENNE ICH DIE SMART-METER-EINSTELLUNG AN MEINEM GERÄT?

Smart Meter als intelligentes Messgerät
Die Opt-In- (IME) bzw. die Standard-Variante (IMS) kann man einfach am Display erkennen. Sie finden am Display über den Bezeichnungen LP1, LP2 und MK ein Dreieckssymbol ▽. Ein weiteres Kennzeichen ist das am Display angezeigte Breakersymbol ⚡.

Smart Meter als digitaler Standardzähler
Beim digitalen Standardzähler (DSZ) sind die oben genannten Kennzeichen – das Dreieckssymbol ▽ über den

Falls bereits eine Änderung ansteht, wurde die Änderung automatisch durch die IKB gestartet. Eine händische Umstellung ist nicht mehr notwendig.

Die Aktivierung kann bis zu 48 Stunden benötigen.